

EIGENSCHAPPEN, FUNCTIES EN SPECIFICATIES:

- Favorietenscan - Hiermee kunt u uw systemen ordenen in favorietenlijsten. De scanner scant meerdere favorietenlijsten en volledige database tegelijkertijd.
- 4 GB microSD-kaart (meegeleverd - 1 GB tot 32 GB ondersteund) - Voor het opslaan van favorietenlijsten, profielen, al uw instellingen, zoeksessies en opnamesessies.
- Op locatie gebaseerd scannen - Maak verbinding met een GPS-ontvanger (niet inbegrepen) voor nauwkeurige systeemselectie en voortdurende herselectie wanneer u op reis bent. De scanner kan automatisch systemen en afdelingen vermijden en vermijden op basis van uw huidige locatie zoals verstrekt door een externe GPS-eenheid.
- Bereikregeling - Hiermee kunt u instellen hoe ver van uw huidige locatie de scanner naar kanalen in Favorietenlijsten zal zoeken. Locatieprecisie voor afdelingen en locaties waarmee u een locatie en bereik kunt definiëren met behulp van rechthoeken in plaats van slechts één cirkel.
- Trunk Tracker V-werking - Scant APCO 25 Phase 1 en Phase 2, DMR, Motorola, EDACS, EDACS ProVoice en LTR trunked-systemen, evenals conventionele analoge en P25 digitale kanalen.
- Multi-Site Trunking - Hiermee kunt u de scanner programmeren om trunked systeem-ID's over meerdere sites te delen zonder ID's te dupliceren.
- Scannen met alleen besturingskanalen - Met Trunking-frequenties van Motorola hoeft u geen spraakkanaalfrequenties te programmeren.
- Direct opnieuw afspelen - Speelt tot 240 seconden (4 minuten) van de meest recente uitzendingen af.
- Audio-opname - Leg transmissies vast voor later afspelen.
- Aangepaste waarschuwingen - U kunt uw scanner programmeren om te waarschuwen wanneer u een kanaal- of unit-ID, een close call-hit, een ID wordt verzonden met een noodwaarschuwing of een tone-out-hit ontvangt. Voor elke waarschuwing in de scanner kunt u kiezen uit 9 verschillende toonpatronen, 15 volume-instellingen, 7 kleuren en 2 flitspatronen.
- Meerkleurige LED-waarschuwing - De waarschuwings-LED met 7 kleuren, blauw, rood, magenta, groen, cyaan, geel of wit, kan worden gebruikt met uw aangepaste waarschuwingen.
- Trunking Discovery - Bewaakt het systeemverkeer op een trunked radiosysteem om onbekende ID's te vinden en neemt automatisch audio op van nieuwe kanalen en registreert nieuwe kanalen voor latere beoordeling en identificatie.
- Conventionele detectie - doorzoekt een reeks frequenties om onbekende frequenties te vinden en neemt automatisch audio op van nieuwe kanalen en registreert nieuwe kanalen voor latere beoordeling en identificatie.
- Scannen op servicetype - Scan uw kanalen op servicetype, d.w.z. brandweer, politie, spoorwegen, enz.

- Zoeksnelheid - 80 stappen / sec. (typisch) in zoekmodus (max.) behalve 5 kHz stappen. 250 stappen / sec. (typisch) in zoekmodus (max.) - (Turbo zoeken) voor stappen van 5 kHz.
- Multi-level display en toetsenbordverlichting - Maakt het display en toetsenbord gemakkelijk te zien bij weinig licht met drie lichtniveaus.
- Tijdelijk of permanent vermijden - voor systemen / locaties / afdelingen / kanalen.
- Systeem- / kanaalnummerlabels - Met nummerlabels kunt u snel naar een specifieke favorietenlijst, systeem of kanaal navigeren.
- Opstartconfiguratie - U kunt al uw favorietenlijsten programmeren met een opstarttoets (0-9), zodat wanneer u de scanner aanzet en op het toetsnummer drukt, alleen de favorietenlijsten die aan de toets zijn toegewezen, kunnen worden gescand .
- Close Call © RF Capture Technology - Hiermee kunt u de scanner zo instellen dat hij radiotransmissies in de buurt detecteert en informatie geeft over deze. Close Call Do-Not-Disturb controleert op Close Call-activiteit tussen kanaalontvangst, zodat actieve kanalen niet worden onderbroken.
- Uitzendscherm - hiermee kan de scanner treffers negeren in de zoek- en Close Call-modi. U kunt ook maximaal 10 aangepaste frequentiebereiken programmeren die de scanner zal negeren.
- Fire Tone-Out Standby / Tone Search - Hiermee kunt u de scanner instellen om u te waarschuwen als er een tweekleurige opeenvolgende pagina wordt verzonden. U kunt maximaal 32 Tone-Outs instellen. De scanner zal ook onbekende tonen zoeken en weergeven.
- PC-programmering - Gebruik de Sentinel-software om uw scannersprofielen, favorietenlijsten en firmware-updates te beheren.
- Analoge en digitale AGC - Helpt automatisch het volumeniveau tussen verschillende radiosystemen in evenwicht te brengen.
- Priority / Priority w / DND Scan - met prioriteitskanalen kunt u de activiteit op uw belangrijkste kanalen volgen terwijl u andere kanalen controleert op uitzendingen.
- Prioriteit-ID-scan - Hiermee kunt u de prioriteit instellen voor gespreksgroep-ID's.
- Intermediate Frequency Exchange - Verandert de IF die wordt gebruikt voor een geselecteerd kanaal / frequentie om beeldstoringen en andere mixer-productinterferentie op een frequentie te voorkomen.
- Individual Channel Volume Offset - Hiermee kunt u de volumecorrectie voor elk kanaal aanpassen.
- Configureerbare bandstandaarden - Hiermee kunt u de stap (5, 6.25, 7.5, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50 of 100 kHz) en modulatie (AM, FM, NFM, WFM of FMB) instellen voor 31 verschillende bands.
- Instelbare scan- / zoekvertraging / hervatten - Stel een vertraging van maximaal 30 seconden of een geforceerde hervatting van maximaal 10 seconden in voor elk kanaal of elke zoekopdracht.

- Gegevensnaamgeving - Hiermee kunt u elke favorietenlijst, systeem, site, afdeling, kanaal, ID, locatie en aangepast zoeken een naam geven met maximaal 64 tekens.
- Dubbele invoerwaarschuwing - Waarschuwt u als u probeert een dubbele naam of frequentie in te voeren die al in de scanner is opgeslagen.
- 100 sneltoetsen - U kunt favorietenlijsten, systemen en afdelingen scannen door ze aan sneltoetsen toe te wijzen.
- Zoeken vermijdt - U kunt tijdelijk tot 250 frequenties vermijden en permanent tot 250 frequenties vermijden in elke zoekmodus of close call-modus.
- 10 aangepaste zoekopdrachten - hiermee kunt u maximaal 10 aangepaste zoekbereiken programmeren.
- Zoeken met scanbewerking - Hiermee kunt u aangepaste zoekbereiken opnemen tijdens het scannen.
- 3 zoektoetsen - U kunt 3 van de cijfertoetsen toewijzen om Aangepast zoeken, Tone-Out zoeken of Close Call Search te starten.
- Snel zoeken - Hiermee kunt u een frequentie invoeren en beginnen met zoeken.
- Ingebouwde batterijlader - Hiermee kunt u de batterijen in de scanner opladen.

VERPAKKING OMVAT:

- 1 x scanner
- 1 x USB-verbindingskabel
- 3 x AA NiMH oplaadbare batterijen
- 1 x microSD-kaart (geïnstalleerd)
- 1 x draaibare riemclip (bevestigd)
- 1 x SMA-BNC-antenneadapter
- 1 x rubberen antenne
- 1 x AC-adapter